

## B 40 W DOSE+115AH+R55+RINSING+AUTOFILL

Potisni čistilno-sesalni stroj (40 l) z voznim pogonom, valjčne krtače, delovna širina 55 cm, sistem KIK, baterija, ki ne potrebuje vzdrževanja (115 Ah), sistem za izpiranje rezervoarja, doziranje čistilnega sredstva, samodejno polnjenje.



Made in Germany



ROLLER  
BRUSH HEAD



AUTORINSE



KIK



AUTOFILL

Številka naročila

0.300-410.0

### Tehnični podatki

		4054278552811
Vrsta pogona		Baterija
Delovna širina krtač	mm	550
Delovna širina sesanja	mm	850
Posoda sveža/umazana voda	l	40 / 40
Teoretična površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	3300
Tip baterij		brez vzdrževanja
Baterija	V / Ah	24 / 115
Čas trajanja baterije	h	max. 3,5
Hitrost vrtenja krtače	rpm	1200
Pritisni tlak krtač	g/cm <sup>2</sup>	140
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	68
Mere (D × Š × V)	mm	1249 × 620 × 1145

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

### Oprema

Krtačni valj	■
FACT	■
Funkcija pometanja	■
Zmogljiv vlečni pogon	■
Baterija in vgradni polnilnik vključena	■
Oblika rezervoarja v rezervoarju	■
Motor	Baterija

■ vključno v dobavo



## Priločna funkcija samodejnega polnjenja

- Samodejno polnjenje posode za čisto vodo.
- Priključite cev za svežo vodo in polnjenje se bo samodejno zaustavilo, ko bo posoda polna.



## Krtačna glava z valjčno tehnologijo

- Visok pritiski tlak za optimalne rezultate čiščenja.
- Odličen za strukturirana tla.



## Stikalo EASY Operation

- Enostavno upravljanje.
- Osnovne funkcije lahko enostavno nadzirate s stikalom EASY.

## PRIBOR ZA B 40 W DOSE+115AH+R55+RINSING+AUTOFILL 0.300-410.0



		Številka naročila		
<b>POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI</b>				
<b>Baterije</b>				
Komplet baterij, 24 V, 115 Ah, brez vzdrževanja	1	2.815-091.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 115 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Dodatki za baterije</b>				
Vgradni komplet baterij	2	2.638-059.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno z distančnikom in povezovalnim kablom.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>OSTALI DODATKI BR / BD</b>				
<b>Dodatki Home-Base</b>				
Komplet Home-Base držalo za brisalnik	3	4.035-374.0	Komplet Homebase "Mopp" vsebuje držalo za pritrditev brisalnika, opornik in držalo za plastenko - idealna rešitev za prevažanje brisalnika direktno na polirno sesalnem stroju.	<input type="checkbox"/>
Komplet univerzalnih kavljev	4	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	<input type="checkbox"/>
Držalo za sesalni lok	5	9.753-088.0	Držalo za sesalni lok: Jekleno držalo, ki se namesti na tirnico Home-Base na polirno-sesalnem stroju, omogoča varno shranjevanje in transportiranje sesalnega loka.	<input type="checkbox"/>
<b>SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI</b>				
<b>Sesalni nosilci</b>				
Sesalna letev, 900 mm, V oblika	6	4.777-079.0	Sesalna letev dolžine 900 mm, V-oblike, s sesalnim trakom iz poliuretana odpornoga na obrabo in olja, velike vzdržljivosti in prikladna za vsa vste tal. Z vodno tehtnico za precizno nameščanje.	<input type="checkbox"/>
<b>Sesalni nastavki</b>				
Sesalni trakovi za sesalno letev v obliki čke V, obstojen proti olju, rebrost, 1010 mm	7	6.273-023.0	Komplet rebrostih sesalnih trakov, ki so oblikovani posebej za sesalno letev obliki v obliki črke V. Trakovi so izdelani iz poliuretana, ki je odporen proti obrabi in olju, in so primerni za vse vrste tal.	<input type="checkbox"/>
<b>KOMPLETI</b>				
<b>Drugi kompleti</b>				
Komplet dodatnih odbojnih kolesc za sesalno letev	8	4.035-619.0	Dodatna odbojna kolesca, ki ne puščajo sledi, za namestitvev na koncu sesalne letve. Učinkovito preprečujejo zatikanje sesalne letve ob palete ali stojala polic.	<input type="checkbox"/>
<b>PRALNI SESALNIKI</b>				
<b>Ostalo</b>				
Posoda za čistilno sredstvo, komplet	9	4.070-006.0	Set sestavljen iz posode za čistino sredstvo in adapterja Home-Base. Za pritrditev na Home-Base tir.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor